

CATALOGUE

Détection incendie

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS
MAG2P	 Marque : 	CENTRALE CONVENTIONNELLE 2 ZONES
MAG8P	 Marque : 	CENTRALE CONVENTIONNELLE 8 ZONES
FS5200	 Marque : 	La centrale de détection d'incendie FS5200 est une unité moderne, hautement fiable, multifonctionnelle et polyvalente, offrant à l'utilisateur un grand potentiel dans la conception, l'installation et la mise en œuvre des systèmes d'alarme incendie conventionnels.
FS4000/6	 Marque : 	La centrale FS4000/6 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d'appel manuels conventionnels. Elle dispose de 6 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

FS4000/4



Marque :



La centrale FS4000/4 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d'appel manuels conventionnels. Elle dispose de 4 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

FS4000/2



Marque :



La centrale FS4000/2 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d'appel manuels conventionnels. Elle dispose de 2 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

MAG4P



Marque :



• CENTRALE CONVENTIONNELLE 4 ZONES

MAG8 PLUS



Marque :



• CENTRALE CONVENTIONNELLE 8 ZONES EXTENSIBLE A 16

FS4000/8



Marque :



La centrale FS4000/8 est conçue pour fonctionner avec des détecteurs et des points d'appel manuels conventionnels. Elle dispose de 8 sorties qui lui permettent sa connexion avec des unités externes.

FD8040



Marque : 

- DETECTEUR DE FLAMME CONVENTIONNEL

FD8020



Marque : 

- DETECTEUR THERMIQUE CONVENTIONNEL POUR CHANGEMENT BRUSQUE DE TEMPERATURE 55°C

R20



Marque : 

- DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE CONVENTIONNEL

S30



Marque : 

- DETECTEUR DE FUMEE CONVENTIONNEL

F10



Marque : 

- DETECTEUR THERMIQUE CONVENTIONNEL 65°C

FD8010



Marque : 

• DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE CONVENTIONNEL

FD8030



Marque : 

• DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE CONVENTIONNEL

FD8060



Marque : 

• DETECTEUR MULTICRITERE CONVENTIONNEL

M40



Marque : 

• DETECTEUR MULTICRITERE CONVENTIONNEL

SF200



Marque : 

• SIRENE INCENDIE EXTERIEURE AVEC FLASH LED- BASSE CONSOMMATION

8204C



Marque : 

- SIRENE INCENDIE INTERNE CONVENTIONNELLE AVEC LED INDICATEUR

SB112F



Marque : 

- SIRENE INCENDIE EXTERIEUR

SF105



Marque : 

- SIRENE INCENDIE INTERIEURE AVEC FLASH LED - BASSE CONSOMMATION

DB8000



Marque : 

- SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL

DB8000R



Marque : 

- SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL AVEC RELAIS

MAG/EOL



Marque :

Telettek
electronics

- RESISTANCE FIN DE LIGNE POUR CENTRALES MAG

DB8000DR



Marque :



- SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL AVEC ISOLATEUR DIODE ET RELAIS

B12




Marque :

Telettek
electronics

- SOCLE AVEC RELAIS POUR DETECTEURS CONVENTIONNELS

FLMKIT



Marque :

Telettek
electronics

- KIT D'ENCASTREMENT IRIS/MAG8PLUS SUR BA13

DB



Marque :

Telettek
electronics

- SOCLE DE FIXATION APPARENT POUR B24 ET B12

MCP/COVER



Marque :

Telettek
electronics

- COUVERCLE POUR DECLENCHEUR MANUEL

B24



Marque :

Telettek
electronics

- SOCLE POUR DETECTEUR

MCP50



Marque :

Telettek
electronics

- DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL

FD3050




Marque :



- DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL

ME4



Marque :

Telettek
electronics

- MODULE EXTENSION 4 ZONES POUR MAG8PLUS

RS232/485



Marque :

- INTERFACE DE COMMUNICATION ENTRE LES CENTRALES SERIE FS

MR8



Marque :

- MODULE 8 SORTIES RELAIS POUR MAG8PLUS

5202



Marque :

- MODULE EXTENSION 8 ZONES + UNE SORTIE PROGRAMABLE POUR FS5201


5201



Marque :

- MODULE EXTENSION 8 ZONES POUR FS5200

MS4



Marque :

- MODULE 4 SORTIES SIRENE POUR MAG8PLUS

5203



Marque : 

- MODULE EXTENSION 8 SORTIES RELAIS POUR FS5200

5204



Marque : 

- MODULE EXTENSION 16 SORTIES RELAIS POUR FS5201

BF100R



Marque : 

- BARRIÈRES LINEAIRES ANTI-INCENDIE À RÉFLEXION - PORTÉE 70M

BFTEST



Marque : 

- MIROIR NÉCESSAIRE POUR L'ALIGNEMENT DES BF100R

BR100



Marque : 

- BOÎTIER DE RÉCEPTION POUR LCD W (ACCEPTÉ JUSQU'À 4 BF100R)

BFS



Marque : 

- MIROIR SPÉCIAL ADDITIONNEL POUR AUGMENTER LA PORTÉE DES BF100R A 100M

RI31



Marque : 

- INDICATEUR D'ACTION

FRI1



Marque : 

- INDICATEUR D'ACTION UNIVERSEL

FRL1



Marque : 

- INDICATEUR D'ACTION POUR DET. TTK

RI31S



Marque : 

- INDICATEUR D'ACTION AVEC BUZZER

IFS7002-4



Marque :



Configuration physique:

- 4 boucles d'alarme incendie
- 1 boucle d'alimentation
- 2 sorties surveillées
- 1 sorties relais pour condition d'incendie
- 1 sortie de relais programmable en cas d'incendie
- Stade I et / ou stade II
- 1 sortie relais pour conditions de défaut

Zones d'alarme incendie:

- Nombre maximum de zones: 500
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une zone: 60

Boucles d'alarme incendie:

- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une boucle: 125
- Ligne de raccordement: blindée à deux fils
- Consommation maximale d'une boucle: 200 mA

Boucle de puissance:

- Ligne de connexion: deux fils
- Consommation maximale de la boucle: 1?

Sorties surveillées: 2 pcs

- Type: potentiel
- Caractéristiques électriques: (24 ± 5) V / 1A
- Sortie de relais pour condition d'incendie: 1 pc
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC

Sortie de relais programmable: 1 pc

- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC
- Sorties relais pour condition d'erreur: 1 pc
- Type: libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques: 3A / 125V AC; 3A / 30V DC

Indications d'événements enregistrés

- Signal sonore: buzzer intégré
 - Indication lumineuse: LED
 - Messages texte: écran LCD, 320?240 points, rétro-éclairé
- Alimentation: 220 / 230V; 50Hz

Batteries de secours

- Type de batterie: plomb, électrolyte gel
- Nombre de piles: 2 pièces
- Connexion: connexion série
- Tension nominale de la batterie de secours: 2 ? 12V
- Capacité nominale C20: 18 Ah
- Tension de charge: 28,2V

Alimentation des périphériques externes:

- tension: (24 ± 5) V
 - Valeur maximale du courant (y compris le courant des sorties surveillées et de la boucle d'alimentation): 5 °
- Dimensions: 493x464x110mm
- Poids (piles non comprises): 10 kg

IRIS4TTE



Marque :



IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable avec 1 à 4 boucles et une couverture maximale de 96 zones. Jusqu'à 250 périphériques peuvent être connectés à chaque boucle du système. Les informations relatives à l'état du système sont visualisées sur un écran graphique sensible et une indication par LED pour les zones et les problèmes. Avec un algorithme de travail à 2 niveaux spécial, les fausses alarmes sont efficacement minimisées. Le panneau dispose d'un mode complet de fonctionnement jour / nuit. Le panneau prend en charge deux protocoles de communication: Teletek Electronics (boucle IRIS TTE) et la série System Sensor (boucle IRIS SS) en fonction du type d'appareils utilisés. Dans la configuration du panneau IRIS, les boucles TTE et SS peuvent être mises en œuvre simultanément. Jusqu'à 32 panneaux IRIS peuvent être connectés dans un réseau Ethernet ou un réseau redondant RS485. La programmation directe avec le logiciel ProsTE est disponible.

Boucles: 1 à 4 (les boucles TTE et SS peuvent être montées dans une configuration aléatoire)

Périphériques par boucle: 250 (boucle TTE) / 198 (boucle SS)

Norme: EN54 - 2/4 certifié

Entrées / sorties programmables: jusqu'à 250

Zones: 96

Sorties (surveillées, à relais): 4

Sorties (non surveillées, programmables, à relais): 4, 15A à 24VDC

Mémoire LOG: 10 000 événements

Panneaux en réseau Ethernet (construit avec TCP / IP): jusqu'à 32

Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32

Imprimante thermique: en option

Affichage: écran tactile 320/240

Prise en charge multilingue: Oui (anglais, italien, portugais, russe, turc, polonais, croate, néerlandais, letton, français, bulgare actuellement disponible)

Programmation: logiciel ProsTE

Fonction d'adressage automatique

IFS7002-2



Marque :



- La centrale de détection incendie et tous les dispositifs des boucles sont entièrement programmables
- Échange de données bidirectionnel entre le panneau de commande d'incendie et les dispositifs connectés
- Détection des conditions de défaut: court-circuit ou interruption dans une boucle, détecteur d'incendie retiré ou inversé, connexion de la boucle au terrain
- Deux boucles de signal (les lignes secondaires sont facultatives) pour la connexion des détecteurs d'incendie, des modules d'entrée et / ou de sortie, des adaptateurs, des modules d'extincteur automatique
- Une boucle d'alimentation pour l'alimentation des appareils exécutifs
- Adressage automatique des appareils évitant la duplication d'adresses
- Détection automatique des appareils des sorties
- Fonctionnement en réseau de 128 centrales d'incendie et / ou de répéteurs
- Option de connexion au point de contrôle du dispatcheur
- Indication par LED des principaux événements et conditions de la centrale de détection d'incendie
- Sondeur intégré
- Affichage graphique LCD pour la visualisation des messages texte
- écran tactile
- Menus de dialogue dans la langue souhaitée par le client
- Option d'intégration d'un clavier de PC standard
- Horloge temps réel intégrée

Données techniques:

Boucles d'alarme incendie

- signal: 2

- puissance: 1

Appareils adressables dans une boucle de signal: jusqu'à 125

Section du fil de boucle de signal: (0,8-2,5) mm²

Résistance maximale de la boucle de signal: 100?

Nombre d'appareils dans une branche: jusqu'à 32

Zones d'alarme incendie: jusqu'à 250

Appareils adressables dans une zone: jusqu'à 60

Temps de réponse au signal du détecteur activé: jusqu'à 10 secondes

Événements enregistrés au comptoir des événements incendie: jusqu'à 9999

Archives des événements: Op à 1023

Source de courant:

- secteur: 220 / 230VAC, 50 / 60Hz

- batteries de secours: 2 × 12 VDC, 18 Ah

Consommation de courant de la boucle d'alimentation: jusqu'à 1A

Les sorties:

- relais 30VDC / 1A: 3

- 28V DC / 1A contrôlable: 2

- alimentation auxiliaire 24VDC / 1A: 1

Interfaces:

- RS 232 ou RS 485: 1

- CAN: 2

Dimensions: 480 x 445 x 100 mm

Poids (piles non comprises): 7,1 kg

Température de fonctionnement: Moins 5oC à 40oC

Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C

Degré de protection: IP 40

IRIS1TTE



Marque :



IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable avec 1 à 4 boucles et une couverture maximale de 96 zones. Jusqu'à 250 périphériques peuvent être connectés à chaque boucle du système. Les informations relatives à l'état du système sont visualisées sur un écran graphique sensible et une indication par LED pour les zones et les problèmes. Avec un algorithme de travail à 2 niveaux spécial, les fausses alarmes sont efficacement minimisées. Le panneau dispose d'un mode complet de fonctionnement jour / nuit. Le panneau prend en charge deux protocoles de communication: Teletek Electronics (boucle IRIS TTE) et la série System Sensor (boucle IRIS SS) en fonction du type d'appareils utilisés. Dans la configuration du panneau IRIS, les boucles TTE et SS peuvent être mises en œuvre simultanément. Jusqu'à 32 panneaux IRIS peuvent être connectés dans un réseau Ethernet ou un réseau redondant RS485. La programmation directe avec le logiciel ProsTE est disponible.

Boucles: 1 à 4 (les boucles TTE et SS peuvent être montées dans une configuration aléatoire)

Périphériques par boucle: 250 (boucle TTE) / 198 (boucle SS)

Norme: EN54 - 2/4 certifié

Entrées / sorties programmables: jusqu'à 250

Zones: 96

Sorties (surveillées, à relais): 4

Sorties (non surveillées, programmables, à relais): 4, 15A à 24VDC

Mémoire LOG: 10 000 événements

Panneaux en réseau Ethernet (construit avec TCP / IP): jusqu'à 32

Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32

Imprimante thermique: en option

Affichage: écran tactile 320/240

Prise en charge multilingue: Oui (anglais, italien, portugais, russe, turc, polonais, croate, néerlandais, letton, français, bulgare actuellement disponible)

Programmation: logiciel ProsTE

Fonction d'adressage automatique

IFS7002R	 Marque : 	Le panneau répéteur IFS7002R permet la transmission d'informations vitales du système IFS7000 par des points situés à proximité du bâtiment, à distance des panneaux de contrôle d'alarme incendie. Distribués à des endroits stratégiques dans une installation (postes d'infirmières, paliers d'étage, salles de contrôle, etc.), vous pouvez gagner un temps précieux lors de l'identification de l'emplacement d'un incendie et / ou de l'évacuation du bâtiment. - Réseau de 63 centrales 7002 à distance maximum opérationnelles avec un répéteur unique 7002R; - Statut complet et contrôle total du système IFS7000 sur le site du projet; - Interface CAN 2.0B intégrée pour le fonctionnement du réseau sur une distance totale de 1000 mètres; - Interfaces pour la communication avec PC - USB directement; - L'affichage à écran tactile LCD graphique et les indications de LED communes requises par EN54-2 pour incendie, avertissement de panne, - Tester, désactiver les conditions du système d'incendie; - Menus linguistiques optionnels adaptés aux besoins du marché; - Installation de câble à 4 fils uniquement, avec surveillance des défaillances et signal d'alerte lors d'une mise hors tension sur la ligne d'alimentation auxiliaire. - Indication de zone distante dédiée; - Contacts secs dédiés à la défaillance et au feu; - Alimentation optionnelle: alimentation externe ou module dédié PSU monté dans l'armoire du répéteur; Données techniques: Indication: - Indication lumineuse: LED - Indication de zone distante dédiée: LED - Message texte: LCD graphique, 320 × 240 points, rétro-éclairé - Signal sonore: sondeur intégré Source de courant: Depuis le panneau de commande d'incendie connecté au répéteur IFS7002R: - Tension: (23 ± 7) V DC - Valeur maximale du courant: 180 mA De l'alimentation externe (conforme à EN54-4): - Tension: (10 - 30) V DC - Valeur maximale du courant: 310 mA Depuis le module PSU monté dans l'armoire du répéteur: Mains: - Tension: 220 - 230 V DC / 50 Hz Piles de secours: 2 pièces, en série: - Type de batterie: plomb, électrolyte gel - Tension nominale de la batterie de secours: 2 × 12 V DC / 7 Ah Tension de charge - 28V Les sorties: Sortie relais en cas d'incendie - 1 pc: - Type: libre de potentiel, commutation - Caractéristiques électriques: 3A / 125 V AC; 3A / 30 V DC Sortie relais pour conditions de défaut - 1 pc: - Type: libre de potentiel, commutation - Caractéristiques électriques: 3A / 125 V AC; 3A / 30 V DC Interfaces intégrées: - Réseau avec IFS7002: CAN 2.0B (jusqu'à 63 panneaux IFS7002) - Esclave USB: directement - PS2: clavier pour l'installation et la programmation: directement Dimensions: 304 x 222 x 94 mm Poids: 1.240 kg
IRIS2TTE	 Marque : 	IRIS est une centrale d'alarme incendie adressable avec 1 à 4 boucles et une couverture maximale de 96 zones. Jusqu'à 250 périphériques peuvent être connectés à chaque boucle du système. Les informations relatives à l'état du système sont visualisées sur un écran graphique sensible et une indication par LED pour les zones et les problèmes. Avec un algorithme de travail à 2 niveaux spécial, les fausses alarmes sont efficacement minimisées. Le panneau dispose d'un mode complet de fonctionnement jour / nuit. Le panneau prend en charge deux protocoles de communication: Teletek Electronics (boucle IRIS TTE) et la série System Sensor (boucle IRIS SS) en fonction du type d'appareils utilisés. Dans la configuration du panneau IRIS, les boucles TTE et SS peuvent être mises en œuvre simultanément. Jusqu'à 32 panneaux IRIS peuvent être connectés dans un réseau Ethernet ou un réseau redondant RS485. La programmation directe avec le logiciel ProsTE est disponible. Boucles: 1 à 4 (les boucles TTE et SS peuvent être montées dans une configuration aléatoire) Périphériques par boucle: 250 (boucle TTE) / 198 (boucle SS) Norme: EN54 - 2/4 certifié Entrées / sorties programmables: jusqu'à 250 Zones: 96 Sorties (surveillées, à relais): 4 Sorties (non surveillées, programmables, à relais): 4, 15A à 24VDC Mémoire LOG: 10 000 événements Panneaux en réseau Ethernet (construit avec TCP / IP): jusqu'à 32 Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32 Imprimante thermique: en option Affichage: écran tactile 320/240 Prise en charge multilingue: Oui (anglais, italien, portugais, russe, turc, polonais, croate, néerlandais, letton, français, bulgare actuellement disponible) Programmation: logiciel ProsTE Fonction d'adressage automatique

SIMPO1



Marque :



Boucles: jusqu'à 2 (protocole TTE)
Appareils par boucle: 250
Zones: 48
Entrées: 3
Sorties (surveillées, type de relais): 5
Sorties (non surveillées, programmables, type à relais): 4, 15A à 24VDC
Mémoire LOG: 10 240 événements
Panneaux dans un réseau redondant RS485 (module optionnel): jusqu'à 32
Imprimante thermique: en option
Affichage: LCD 4 * 40 symboles
Prise en charge multilingue: Oui
Programmation: logiciel ProSTE
Norme: EN54 - 2/4
Transmission d'événements au logiciel de surveillance Observer via un canal LAN (protocole ModBUS)

Configuration physique:

- 1 boucles d'alarme incendie
- 2 sorties surveillées
- 1 sorties relais pour condition d'incendie
- 1 sorties à relais programmables en cas d'incendie
- 1 sortie relais pour conditions de défaut

Zones d'alarme incendie:

- Nombre maximum de zones - 64
- Nombre maximum de détecteurs d'incendie et de dispositifs d'entrée-sortie - 60

Boucles d'alarme incendie:

- Nombre maximum de détecteurs d'incendie dans une boucle - 125
- Ligne de connexion - blindée à deux fils
- résistance maximale d'une boucle - 100
- résistance de sortie d'une boucle - 20
- Consommation maximale d'une boucle - 200mA

Sorties surveillées: - 2 pcs

- Type - potentiel
- Caractéristiques électriques - (24 ± 5) V / 0,5A

Sortie relais en cas d'incendie - 1 pc

- Type - libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques - 3A / 125VAC; 3A / 30VDC

Sortie relais (programmable) en cas d'incendie - 1 pc

- Type - libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques - 3A / 125VAC; 3A / 30VDC

Sortie de relais pour conditions de défaut - 1 pc

- Type - libre de potentiel, commutation
- Caractéristiques électriques - 3A / 125VAC; 3A / 30VDC

Performance:

- Contrôle des boucles d'alarme incendie et des sorties surveillées pour les conditions de défaut (court-circuit et interruption) et réinitialisation automatique
- Indication led dédiée par zone de feu
- Détection des périphériques retirés dans les boucles et réinitialisation automatique
- Possibilité de définir les zones en mode coïncidence
- Deux phases de condition d'incendie, temps programmable pour l'état I de la condition d'incendie, séparément pour chaque zone
- Possibilité de prolonger la durée de la phase I de la condition d'incendie avec une période d'inspection programmable, spécifiée pour chaque zone
- Buzzer intégré en cas d'incendie - un tonal, discontinu, peut être désactivé
- Buzzer intégré pour condition d'erreur - un tonal, discontinu, peut être désactivé
- Horloge temps réel intégrée
- Ensemble de modes de test et d'options de réglage
- Réglage de l'heure:
- Vérification des indications lumineuses et sonores
- Test des zones d'alarme incendie
- Réglage des sorties et des périphériques externes intégrés
- Programmation des paramètres et des modes de fonctionnement
- Programmation à distance des paramètres depuis le point de contrôle de l'opérateur distant
- Journal d'événements indépendant de l'énergie des événements enregistrés avec le type d'événements, la date et l'heure
- jusqu'à 1023 événements
- Interfaces pour la communication avec des périphériques externes - CAN 2.0B et USB.

Indications d'événements enregistrés:

- Indication lumineuse - LED
- Messages texte - Écran LCD, 320 x 240 points, rétro-éclairé
- Signalisation sonore - Buzzer intégré

Source de courant:

- tension - 220 / 230V
- fréquence - 50Hz

Piles de secours:

- type de batterie - plomb, électrolyte gel
- nombre de piles - 2 pièces
- connexion - connexion série
- tension nominale de la batterie de secours - 2x12V DC
- capacité nominale C20 - 7Ah
- tension de charge - 28V

Consommation sur l'alimentation en piles de secours:

- à 24V - <160mA
- à 26V - <150mA

Alimentation des périphériques externes:

- tension - (24 ± 5) V
- Valeur maximale du courant (y compris le courant des sorties surveillées) - 1?

Dimensions:

- Dimensions hors tout - 286 x 148 x 125 mm
- Poids (piles non comprises) - 1.240 kg



Marque :



SIRIS-M140



Marque :



- Sensibilité sélectionnable à partir du panneau de commande - Elevé / Normal / Moyen / Bas
- Classe pour la partie température - A1R (selon EN54-5)
- Mode jour / nuit
- Conception à profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
- Certifié EN54-5 et EN54-7
- Version avec isolateur intégré - SensoIRIS M140 IS

SIRIS-S130



Marque :



- Niveau de sensibilité pouvant être sélectionné à partir du panneau de commande - Elevé / Normal / Moyen / Bas
- Conception à profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
- Certifié EN54-7 et EN54-17

SIRIS-T110



Marque :



- Peut fonctionner en tant que détecteur de température ou de taux d'élévation fixe
- Classe sélectionnable à partir du panneau de commande - A1R, A2S, BS
- Profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
- Certifié EN54-5

FD7120



Marque :



Le détecteur d'incendie fournit un avertissement précoce fiable de la condition d'un incendie lorsque la température ambiante atteint un seuil de température déterminé.
La classe de température (A1S, A2S ou BS) est conforme à la norme européenne EN54-5 et est programmable par le panneau de commande d'incendie IFS7002. Le détecteur d'incendie convient aux locaux où la température ambiante est normale et élevée, avec des changements brusques possibles.

Données techniques:

Fonctionnement: contrôlé par microprocesseur, seuil de température fixe fiable
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm²
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme à EN54-5, classe A1S, A2S ou BS
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 47 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m

71CNG		Le détecteur 71CNG est applicable à la détection de gaz naturel (méthane) dans la zone protégée. L'état du détecteur est indiqué par ses voyants intégrés et son avertisseur sonore. Il est également surveillé et contrôlé à partir du panneau de commande de tir adressable IFS7002. Le 71CNG est conforme à la norme EN50194-1 en ce qui concerne le niveau de déclenchement suivant - 5 000 ppm de GNC (méthane) dans l'air, saturation 10% LEL (faible niveau d'explosion) de la zone protégée. Le 71CNG est avec interface de signal intégrée et aux. interface de puissance. Données techniques: Nombre maximum de détecteurs 71CNG dans la boucle de signal IFS7002: 125 pièces Tension d'alimentation: - boucle de signal (15-30) V DC - boucle d'alimentation (18-30) V DC Consommation en mode Duty: - boucle de signal <350mA - boucle d'alimentation 55mA Consommation en mode alarme: - boucle de signal (2 ± 1) mA - boucle d'alimentation 75mA Niveau sonore: 100dB @ 1m Température: de -5 ° C à 40 ° C Degré de protection: IPX2D Résistance d'humidité relative (sans condensation): 95% Dimensions: 134 x 36 x 112mm Poids: 0,115 g. Construction: ABS
FD7150		Le déclencheur manuel FD7150 est conçu pour une installation intérieure en tant que composant d'un système d'alarme incendie adressable de la série IFS7000. L'appareil est compatible avec les exigences de la norme européenne EN54-11: 2001 / A1: 2005, EN54-17: 2005 / AC : 2007. Le déclencheur manuel FD7150 comporte un isolateur de court-circuit intégré pour la boucle de signal. La communication entre le point d'appel manuel adressable et le Panel est basée sur un protocole privé UniTalk. Le voyant fournit les informations d'état suivantes: - Mode service - la DEL ↑ s'étend rapidement sur la période de 16 secondes; - condition d'alarme - la LED ↑ s'allume en permanence; - Déclencheur de court-circuit activé - la DEL ↑ s'allume brièvement pendant 1 seconde. DONNÉES TECHNIQUES: Tension d'alimentation: (10-30) VDC Courant à l'état de repos: <390 µ? Courant en état d'alarme: (3 ± 1) mA Installation électrique: Borne traversante pour la connexion de fils de section transversale (0,5-1,5) mm2 Degré de protection: IP 40 Plage de température de fonctionnement: De moins 10 ° C à plus 55 ° C Résistance à l'humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° ? Dimensions: 98 ? 96 ? 51 mm Poids du déclencheur manuel: 0.150 kg
SIRIS-T110IS		- Peut fonctionner en tant que détecteur de température ou de taux d'élévation fixe - Classe sélectionnable à partir du panneau de commande - A1R, A2S, BS - Profil bas - Indication LED avec visibilité à 360 ° - Isolateur intégré - Certifié EN54-5
FD7130		Le détecteur d'incendie fournit une alerte rapide fiable en cas d'incendie répondant à une concentration de fumée seuil détectée dans les locaux protégés. La sensibilité à la fumée (faible, moyenne ou élevée) est conforme à la norme européenne EN54-7 et est programmable par le panneau de commande d'incendie IFS7002. Le détecteur d'incendie fonctionne avec un algorithme amélioré d'autocompensation de la contamination de la chambre optique, signalant la nécessité de dépoussiérer la chambre. Cela se fait rapidement en raison de la facilité de démontage et d'assemblage du couvercle du corps. La construction de la chambre optique et la technologie utilisée dans la fabrication de l'écran offrent une protection de haut niveau contre les particules de poussière et les insectes, ainsi que le travail sous un fort courant d'air. Données techniques: Fonctionnement: distraction de la lumière, (effet Tindal) contrôlée par microprocesseur Tension d'alimentation: (15-30) VDC Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm2 Degré de protection: IP 43 Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C Sensibilité: conforme à EN54-7 Montage: avec base type 7100 Dimensions (base incluse): Ø100, h 47 mm Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc Poids (base incluse): 0,100 kg Zone protégée: Cercle de diamètre 15m, h 11m

SIRIS-S130IS



Marque :



- Niveau de sensibilité pouvant être sélectionné à partir du panneau de commande - Elevé / Normal / Moyen / Bas
- Conception à profil bas
- Indication LED avec visibilité à 360 °
- Isolateur intégré
- Certifié EN54-7 et EN54-17

SIRIS-MCP150



Marque :



- Type of the working element - Resettable (flexible)
- Type A
- Built-in isolator
- Optional protective plastic cover
- Rate of protection IP40
- EN54-11 and EN54-17 certified

FD7110



Marque :



Le détecteur d'incendie fournit un avertissement précoce fiable de la condition d'un incendie lorsque la température ambiante atteint un seuil de température déterminé.
La classe de température (A1S, A2S ou BS) est conforme à la norme européenne EN54-5 et est programmable par le panneau de commande d'incendie IFS7002. Le détecteur d'incendie convient aux locaux où la température ambiante est normale et élevée, avec des changements brusques possibles.

Données techniques:

Fonctionnement: contrôlé par microprocesseur, seuil de température fixe fiable
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm²
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme à EN54-5, classe A1S, A2S ou BS
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 47 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m

FD7160



Marque :



Le détecteur d'incendie fournit un avertissement fiable en cas d'incendie répondant à une concentration de fumée ou à un taux d'élévation de la fumée fixe ou à la température ou à une température seuil détectée dans les locaux protégés.
Il combine les avantages d'un type FD7120 et d'un type FD7130. C'est une option attrayante en raison de la diminution des frais d'approvisionnement et d'installation.
La classe de température (A1R, A2R ou BR) et la sensibilité à la fumée (basse, moyenne ou élevée) sont programmables par le panneau de commande d'incendie IFS7002 et sont conformes aux normes européennes EN54-5 et EN54-7.

Données techniques:

Fonctionnement: Distraction de la lumière, (effet Tindal) contrôlé par un microprocesseur, seuil de température fixe fiable
Tension d'alimentation: (15-30) VDC
Bornes: Pour fils avec section transversale (0.8-2.5) mm²
Degré de protection: IP 43
Température de fonctionnement: Moins 10 ° C à 55 ° C
Humidité relative: (93 ± 3)% à 40 ° C
Sensibilité: conforme aux normes EN54-7 et EN54-5, classe A1R, A2R ou BR
Montage: avec base type 7100
Dimensions (base incluse): Ø100, h 52 mm
Matériau du boîtier: plastique ABS, blanc
Poids (base incluse): 0,100 kg
Zone protégée: Cercle de diamètre 10m, h 8m

SIRIS-GAS



Marque :



SensoIRIS GAS est un détecteur de gaz adapté aux systèmes d'alarme d'incendie adressables, prenant en charge le protocole de communication TTE. SensoIRIS GAS est conçu pour la détection des fuites de gaz naturel (GNL) et des gaz de pétrole (GPL). Le détecteur est équipé d'une sortie d'alarme pour la gestion d'un manipulateur ou d'une vanne électromagnétique. Le détecteur de gaz convient au montage mural à l'aide d'un support en métal inclus dans l'équipement fourni. Entièrement programmable depuis le panneau d'alarme incendie.

SIRIS-WSST	 Marque : 	SensoIRIS WS est une sirène et stroboscope à fixation murale adressables, conçue pour être installée dans des systèmes d'alarme incendie adressables prenant en charge le protocole de communication TTE. L'appareil est alimenté depuis le panneau et peut être contrôlé via le protocole de communication. SensoIRIS WS est compatible avec les bases coupe-feu B124 pour montage au plafond ou mural et WSB IP65 pour montage mural. SensoIRIS WS est certifié conforme à la norme EN54-3. Caractéristiques fonctionnelles: - Niveau sonore sélectionnable - LOW (80-88dB) et HIGH (92-98dB) ; 32 types de sons sélectionnables dans le panneau; - Buzzer piézo-électrique; - Synchronisation de boucle; - Alimentée par boucle; - Boîtier en plastique transparent; - Certifiée EN54 - 3; (Version avec isolateur intégré disponible - SensoIRIS WS IS).
SIRIS-WSOU	 Marque : 	SensoIRIS WSOU est une sirène murale adressable conçu pour être installée dans des systèmes d'alarme incendie adressables prenant en charge le protocole de communication TTE. L'appareil est alimenté depuis le panneau et peut être contrôlé via le protocole de communication. SensoIRIS WSOU est compatible avec les bases coupe-feu B124 pour montage au plafond ou mural et WSB IP65 pour montage mural. SensoIRIS WSOU est certifié selon la norme EN54-3. Caractéristiques fonctionnelles: - Niveau sonore sélectionnable - LOW (82-92dB) * et HIGH (100-103dB) * 32 types de sons sélectionnables dans le panneau - Buzzer piézo - Synchronisation de boucle - Alimentée par boucle - Boîtier en plastique - Certifiée EN54 - 3 (Version avec isolateur intégré disponible - SensoIRIS WSOU IS)
FD7204	 Marque : 	La FD7204 est utilisée pour la signalisation, via le son et l'indication par LED, des événements enregistrés dans le système d'alarme incendie interactif IFS7000. FD7204 est certifié EN54-3. La sirène FD7204 est connectée à la boucle de signal de la centrale IFS7002, via le protocole UniTalk personnalisé. Contrôle des LED: - Mode service - clignote sur une période de 16 secondes; - Mode alarme - activé continuellement; Le flash / l'activation des voyants est programmable à partir des menus de l'IFS7002. Paramètres techniques: - Nombre maximal de sirènes dans la boucle de signal IFS7002: 25 pcs. - Tension: 15-30V DC - Courant: 6mA sur 24 V DC (mode LED, "sans flash") - Niveau sonore, tapez "Whow slow" sur 1m: 90dB (?) - Fréquence, motif "Whow slow": 0,5 - 1,2 kHz - Température: de moins 10 ° C à 50 ° C - Dimensions: Ø100, h47mm - Poids: 0.075kg. - Protection: IP 40 - Construction: ABS
SIRIS-MCD	 Marque : 	• SOCLE ADRESSABLE TTE
SIRIS-PRINTER	 Marque : 	• IMPRIMANTE EXTERNE POUR CENTRALE IRIS

SIMPO-REPORT



Marque :



- REPORT D'ALARM IRIS/SIMPO

SIRIS-BSOU



Marque :



- SOCLE ADRESSABLE AVEC SIRENE INTEGREE

SIRIS-B124



Marque :



- SOCLE POUR DETECTEURS ADRESSABLE TTE

SIRIS-MCZ



Marque :



- MODULE ZONE CONVENTIONNELLE AVEC ISOLATEUR

FD7203-3E/6S



Marque :



- MODULE 3 ENTREES / 6 SORTIES

IRIS-TTE1L



Marque :



- MODULE D'EXTENSION 1 BOUCLE IRIS - 250POINTS

FD7203-10E/16S



Marque :



- MODULE 10 ENTREES / 16 SORTIES

SIMPO-LOOP



Marque :



- MODULE D'EXTENSION 1 BOUCLE SIMPO - 250POINTS

SIRIS-MIO04



Marque :



- MODULE 4 SORTIES RELAIS TTE

SIRIS-MIO22



Marque :



- MODULE 2 ENTREES / 2 SORTIES RELAIS OUT

FD7203-1E/1S



Marque :



- MODULE 1 ENTREE / 1 SORTIE

SIRIS-RS485



Marque :



- MODULE RS485

PERCH4



Marque :



- PERCHE TELESCOPIQUE 2M A 4M

PERCH6



Marque :



- PERCHE TELESCOPIQUE 2M A 6M

TEST/A3



Marque :



- AEROSOL DE TEST POUR DETECTEURS DE FUMEE

TEST/OSD



Marque :

Teletek
electronics

- BOL DE TEST POUR DETECTEUR DE FUMEE

SIRIS-PROG



Marque :

Teletek
electronics

- OUTIL DE PROGRAMMATION DES PERIPHERIQUES ADRESSABLE TELETEK

PROSTE

ProSTE

Marque :

Teletek
electronics

- LOGICIEL DE PROGRAMMATION ET CONFIGURATION TELETEK

ARGUS



Marque :

Teletek
electronics

- TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GSM UNIVERSEL

TEST/HD



Marque :

Teletek
electronics

- TESTEUR DE DETECTTEUR THERMIQUE

OBSERVER



Marque :

Teletek
electronics

- LOGICIEL DE SUPERVISION POUR CENTRALE ADRESSABLE TELETEK

SINTECOM



Marque :

AUS electronics

- TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE RTC UNIVERSEL

E50B



Marque :



- VENTOUSE 24V

FD7201S



Marque :



- ADAPTATEUR POUR ALIMENTATION AUXILIAIRE

AL276V30



Marque :



- ALIMENTATION CHARGEUR 27.6V 3A

PS2410



Marque :



- ALIMENTATION CHARGEUR 24V 1.0A